XALB01C / XALB01YC / XALB02C / XALB03C

www.se.com

⚠⚠DANGER / DANGER / 危险

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Disconnect all power before servicing equipment.
- Use only the specified voltage when operating this equipment and any associated products.
- Periodically check the tightening torques.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez l'alimentation avant de travailler sur cet appareil.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.
- Vérifiez régulièrement les couples de serrage.

Le non-respect de cette instruction provoquera la mort ou des blessures graves.

触电、爆炸或弧闪危害

- 检修设备之前，断开所有电源。
- 在操作本设备及相关产品时，必须使用指定电压
- 定期检查拧紧力矩。.

不遵守这些说明将导致死亡或严重受伤。

⚠⚠PERIGO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Desconecte todo o alimentação antes de trabalhar este aparelho.
- Utilizar apenas a tensão especificada quando usar este equipamento e quaisquer produtos associados.
- Verifique periodicamente os torques de aperto.

A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.


(en) Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

(fr) L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

(zh) 电器设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。对于超出本资料所引发的任何后果，Schneider Electric 概不负责。

(pt) A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não assumequalquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.


(mm / *in*)

					 (a x b x c)	
XALB01C, XALB01YC	1	*Ø22,4 / Ø0.88*	-	*28 / 1.10*	68 x 68 x 51 / *2.67 x 2.67 x 2.01*	M20
XALB02C	2	*Ø22,6 / Ø0.89*	*30 / 1.18*	*27,5 / 1.08*	104 x 68 x 51 / *4.09 x 2.67 x 2.01*	
XALB03C	3				134 x 68 x 51 / *5.27 x 2.67 x 2.01*	

		Compatibility / Compatibilité / 兼容性 / Compatibilidade	
		XALB0●C	**XALB01YC**
Push buttons, selector switches, joysticks Boutons-poussoirs, boutons tournants, leviers de commande 按压按钮，选择开关，控制杆 Botões, interruptores seletores, joysticks	XB2BA●●C / ZB2BA●●C, XB2BD●●C / ZB2BD●●C, XB2BJ●●C / ZB2BJ●C, XB2BG●●C / ZB2BG●●C, XD2●●C	✓ (1)	✗
Pilot lights, buzzer Voyants, buzzer 指示灯，蜂鸣器 Luzes piloto, campainha	XB2BV●●C, XA2EV●●, XB2BS●●LC	✓	✗
Emergency buttons, mushroom push buttons Boutons d'urgence, boutons poussoirs coup de poing 紧急按钮，蘑菇按钮 Botões de emergência, botões de pressão tipo cogumelo	XB2BS●●C / ZB2BS●●C, XB2BT●●C / ZB2BT●●C, XB2BC●●C / ZB2BC●●C	✓ (1)	✓ (1)
Illuminated push buttons Boutons poussoirs lumineux 带灯按钮 Botões de pressão iluminados	XB2BW●●C, ZB2BW●●C	✗	✗
Legend Légende 编号 Legenda	ZB2BY9330C, ZB2BZ3●C	✗	✗

(1): use with 1 row contact block, utiliser avec un bloc de contacts à 1 rangée, 与 1 排触点模块配合使用, usar com bloco de contato de 1 linha

Fixation / Fixation / 固定 / Fixação



	A (mm / *in*)	B (mm / *in*)
XALB01C **XALB01YC**	0 / *0*	54 / *2.13*
XALB02C	68 / *2.68*	
XALB03C	98 / *3.86*	